

# EXTOX-UNI x<sup>TM</sup> GÁZÉRZÉKELŐ KÖZPONTI EGYSÉG

## MŰSZAKI ADATLAP



- \* 1 - 12db távadó kezelésére alkalmas központi egység
- \* Moduláris felépítés
- \* 19"-os rendszerbe illeszthető
- \* Modulonként önálló tápellátás és jelfeldolgozás
- \* Modulonként két jelzési szint
- \* Modulonként folyamatos koncentráció kijelzés
- \* Modulonként különböző érzékelők kezelése
- \* Modulonként állapotjelzések
- \* Modulonként nyugtázható hangjelzés-vezérlés vagy önhibajelzés
- \* Modulonként feszültségmentes, beavatkozást vezérlő jelfogó kimenetek
- \* Modulonként regisztráló kimenet

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

<u>Típus:</u>	EXTOX-UNI x <sup>TM</sup> {4,6,9,12TM}
<u>Táplálás modulonként:</u>	230V ± 10% 50Hz max. 14VA hálózati és/vagy 22V – 28V egyenfeszültség max. 400mA
<u>Védettség:</u>	IP20 {MSZ IEC 529}
<u>Környezeti hőmérséklet:</u>	0 – +40°C
<u>Érintésvédelmi osztály:</u>	I.
<u>Mérési tartomány:</u>	a csatlakoztatott távadó mérési tartományával azonos
<u>Működtethető távadó:</u>	E-TD-S1 {félvezetős} MWG100NE {elektrokémiai} MWG10NE {elektrokémiai} IRTA-1, IRTA-2 {infravörös} E-TD-P1 {katalitikus}
<u>A távadóvezeték max. hurokellenállása:</u>	10Ω
<u>Regisztráló kimenet, igény esetén:</u>	4 – 20mA-es kimeneti áram vagy 0,4V – 2V-os kimeneti feszültség
<u>A mért érték kijelzése:</u>	3 digites LED-es kijelző csatornánként
<u>Beavatkozást vezérlő feszültségmentes jelfogó kimenetek:</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>* riasztás: 1db kontaktus, riasztás esetén bont</li><li>* előjelzés: 1db kontaktus, előjelzés esetén zár</li><li>* hang vagy önhiba: 1db választható funkciójú kontaktus hangjelzésre kialakítva: nyugtázható, riasztás esetén zár önhibajelzésre kialakítva: önhiba esetén bont</li><li>* kontaktusok terhelhetősége: max. 50V 2A</li></ul>
<u>Mechanikai méretek és tömeg:</u>	típusváltozattól függ



### MŰSZER AUTOMATIKA KFT.

H-2030 Érd, Alsó u. 10. ☒ Pf. 56.

Telefon: +36 23 365152, 365280, 366838 Fax: +36 23 365837

Szervíz: +36 23 416761, 414922, 414923

Honlap: [www.gazerzekelo.hu](http://www.gazerzekelo.hu)

E-mail: [gaz@muszerautomatika.hu](mailto:gaz@muszerautomatika.hu)

